



- Поглощает обратную электродвижущую силу двигателя
- Выход будет отключен как только выходное напряжение превысит 90V (предохранитель плавкая вставка)
- Рабочая температура 0 ... 45°C
- Рабочая влажность 20 ... 90% (без конденсата)
- Прочный и красивый металлический корпус с хорошей защитой и удобный для установки.

Электрические характеристики

Модель	P110-65
Входное напряжение	220VAC/50Гц
Выходное напряжение	65VDC
Максимальная выходная мощность	200Вт (продолжительная) 310Вт (кратковременная)
Температура	0°C ~ +45°C
Влажность	20 ~ 90% относительной влажности без конденсации

Описание:

1. Зелёный индикатор означает, что источник питания работает нормально.
2. Красный индикатор мигает или горит, когда контур поглощения поглощает регенерированную энергию.
Красный индикатор выключен, когда источник питания работает нормально.



Меры предосторожности

1. Если красный индикатор загорается после включения питания, немедленно выключите источник питания и проверьте его.
2. Контур поглощения не может работать продолжительное время, а работает только для поглощения колебаний источника питания и обратной электродвижущей силы двигателя.
3. Если зелёный индикатор не горит, проверьте внутренний предохранитель.

Габаритные размеры

